

## **Инструкция по согласованию мыши с приемником**

1. Убедитесь, что элементы питания мыши находятся в исправном состоянии. На данном шаге их не нужно вставлять в мышь.
2. Если мышь имеет выключатель питания, переведите его в положение «Включена» («ON»).
3. Вставьте приемник мыши в USB-порт. Убедитесь, что приемник подключился без ошибок и определяется операционной системой как HID-совместимая мышь/клавиатура. Готовность приемника к согласованию сохраняется примерно в течение 10 секунд после того, как он будет инициализирован, поэтому шаги, следующие ниже, необходимо выполнить, пока приемник готов к согласованию.
4. Нажмите и удерживайте нажатыми левую и правую кнопки мыши.
5. Удерживая мышь не далее 20 см от приемника, вставьте элементы питания в мышь, соблюдая полярность, и дождитесь согласования мыши с приемником.
6. Если не удалось согласовать мышь с приемником, попробуйте сделать это еще раз.