


# Реле напряжения

## Инструкция

aVP-01  
aVP-02



**1.**

Нажимайте  
чтобы установить  
максимальное  
допустимое  
напряжение  
(от 230 до 280В)

ЭКРАН


-H-

230

235

240

и так далее



**2.**

Нажимайте  
чтобы установить  
минимально  
допустимое  
напряжение  
(от 140 до 180В)

ЭКРАН


-L-

140

145

150

и так далее



**3.**

Нажимайте  
чтобы установить  
время задержки  
перед стартом\*

ЭКРАН

005

180

\*Время задержки может отличаться в зависимости от модели.  
Более длительная задержка рекомендуется для устройств,  
которые нельзя часто включать и выключать.  
Обычно это устройства с электрическими моторами,  
например, холодильники.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ, ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ	
	AVP-01	AVP-02
Рабочее напряжение, В	220	
Рабочая частота, Гц	50	
Нижняя граница отключения (настраиваемая), В	140~180	
Верхняя граница отключения (настраиваемая), В	230~280	
Гистерезис возврата по напряжению, В	3-5	
Время задержки включения, с	5/210	5/180
Время задержки по умолчанию, с	5	
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж	144	
Максимальный ток нагрузки, А	16	



## RU РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ I ИНСТРУКЦИЯ

**Декларация соответствия.** На функционирование устройств (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.



**Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования**

Этот знак на товаре, батареек к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

**Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:**

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
- Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
- Не брать в рот. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.
- Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
- Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

**Транспортирование и хранение:** Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от -45 до +60 °С, относительной влажности не более 80%.

**Назначение:** Продукция предназначена для защиты бытовой техники (оборудования) мощностью до 3300 Вт (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-аудио техники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в питающей сети. Импортёр в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверская, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63. Изготовитель: Джианди Хунли Электрикал Элианс Ко., Лтд. Адрес: НО.186 НАНФЕНГ РОАД ЧЕНГАНГ ИНДАСТРИАЛ ПАРК, МЕЙЧЕНГ ТАУН ИН ДЖИАНДИ СИТИ, ХАНГЖОУ, ЖЕДЖИАНГ, КИТАЙ. Срок годности не ограничен. Срок службы 1 год. Гарантийный срок 1 год. Соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СНАЖ56.В.05630/24 от 11.09.2024 действует до 10.09.2029. На основании протокола испытаний № 12082024-32 от 26.08.2024 г., выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ им. Максвелл», аттестат аккредитации № RARU.210H05. Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" ТР ЕАЭС 037/2016, Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.49234/24 от 18.09.2024 действует до 17.09.2029. На основании протокола испытаний № 0074-09/01-2024 дата 16.09.2024 выданного испытательным центром «ЛабМонитор» общества с ограниченной ответственностью «АНТАРА», регистрационный № РОСС RU.32471.04НАШ 0-102. Полную информацию о подтверждении соответствия см. на сайте <https://defender.ru> Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <https://defender.ru/places/service> Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте [www.defender.ru](http://www.defender.ru) Сделано в Китае.